

Dual

Service-Anleitung Dual HS 35 Dual HS 50



Für den Fachhandel

Ausgabe Jan. 1970

Inhalt

Technische Daten

Justier- und Prüfdaten

Schaltschemen und Bestückungspläne
der Ätzschaltplatten

Ersatzteilleisten

Rundfunkhaus Festerling
MEISTERBETRIEB DER RADIO- UND
FUNKTECHNIKE

334 WOLFENBÜTTEL, HARZSTR. 16A
TELEFON 0 * 26015

Dual Gebrüder Steidinger • 7742 St. Georgen/Schwarzwald

D 845 220 824 7.5/2.70 Sch

Printed in Germany

Technische Daten

Ausgangsleistung

(gemessen an 4 Ohm, für 1% Klirrfaktor)

Musikleistung 2x12 W
Dauertonleistung (1 kHz) 2x 9 W

Leistungsbandbreite

30 Hz - 20 kHz

Intermodulation

250 Hz/8000 Hz 4/1 bei Nennleistung 2,5%

Eingänge

	Empfindlichkeit
Tuner	340 mV an 470 kOhm
Tonband	340 mV an 470 kOhm

Übertragungsbereich

bei Mittenstellung der Klangregler

Phono	20 Hz - 20 kHz $\pm$ 3 dB
Eingänge Tuner und Tonband	20 Hz - 20 kHz $\pm$ 1,5 dB

Klangregler

Bässe	+ 13 - 16 dB bei 50 Hz
Höhen	+ 12 - 16 dB bei 15 kHz

Lautstärkeregler

mit abschaltbarer physiologischer Regelcharakteristik

Balanceregler

Regelbereich 14 dB

Mono/Stereo-Schalter

Ausgänge

2 getrennte Lautsprecherbuchsen für 4 Ohm Impedanz

Fremdspannungsabstand

Phono:	
Rumpel-Fremdspannungsabstand	35 dB
Rumpel-Geräuschspannungsabstand	55 dB
Eingänge Tuner und Tonband:	
bezogen auf Na = 2x50 mW	50 dB
bezogen auf Nennleistung	70 dB

Übersprechdämpfung bei 1000 Hz

Phono	20 dB
Eingänge Tuner und Tonband	40 dB

Leistungsaufnahme

ca. 55 VA

Netzspannungen

110/130/150/220/240 V

Sicherungen

bei 110/130 V:	630 mA träge
bei 150/220/240 V:	315 mA träge

Bestückung

Vorverstärker:	4 Si-Transistoren
Regelverstärker:	4 Si-Transistoren
Endverstärker	
mit Netzteil:	6 Si-Transistoren
	4 Si-Leistungstransistoren

2 Si-Dioden, 1 Si-Gleichrichter, 2 G-Schmelzeinsätze 1 A mit zur Absicherung der Endstufen

Maße

Steuergerät mit Abdeckhaube
420 x 377 x 204 mm

Gewicht

Steuergerät mit Haube 11,3 kg

TECHNISCHE DATEN CL 35

Übertragungsbereich

50 Hz - 20 000 Hz nach DIN 45 500

Eigenresonanz

85 $\pm$ 2 Hz

Nennscheinwiderstand

4 Ohm

Nennbelastbarkeit

20 Watt

Grenzelastbarkeit

35 Watt

Betriebsleistung

3,4 Watt

Empfohlene Verstärkerleistung

10 - 25 Watt/Kanal

Klirrfaktor

nach DIN 45 500
gemessen bei Betriebsleistung:

von 250 Hz - 1000 Hz	2%
von 2000 Hz - 5000 Hz	1%

Bestückung

1 Spezial-Tieftonlautsprecher 195 mm $\varnothing$
Schwingspule 25 mm $\varnothing$
Luftspaltinduktion 12 000 Gauss
Magnetischer Fluß 57 000 Maxwell
1 Spezial-Hochtonlautsprecher 65 mm $\varnothing$
Schwingspule 12 mm $\varnothing$
Luftspaltinduktion 7 000 Gauss
Magnetischer Fluß 10 500 Maxwell
2 Frequenzweichen, Trennfrequenz 2000 Hz
Filtersteilheit 12 dB/Oktave

Anschluß

Versenkte Normbuchse nach DIN 41 529

Abmessungen


363 x 230 x 162 mm (H x B x T)

Bruttovolumen

11,5 L

Gewicht

4,0 kg



Justier- und Prüfdaten

Stromaufnahme

bei 220 V im Leerlauf ca. 170 mA
bei 220 V und Vollast ca. 350 mA

Betriebsspannungen

Vorverstärker ca. 16,7 V
Regelverstärker ca. 19,5 V
Endverstärker ca. 27 V

Ruhestrom der Endstufe

nach ca. 5 Minuten Betriebszeit: max. 80 mA

Ausgangsleistung

1000 Hz Signal auf Radio oder Tonband-Eingang geben, beide Kanäle ansteuern, Lautstärkeregler offen, Balance, Bass- und Höhenregler in Mittenstellung.

Ausgangsspannung auf 5,65 V (8 W) einstellen.
Eingangsspannung: ca. 340 mV + 3 dB - 1 dB
am Tonband müssen anliegen: 3,4 mV/10 kOhm
+ 3 dB - 1 dB

Klirrfaktor

siehe Fig. 3

Baß- und Höhenanhebung bzw.-Absenkung

siehe Fig. 4

Physiologische Lautstärkeregelung

siehe Fig. 5

Balanceregler

Regelbereich ≈ 14 dB

Frequenzgang des Vorverstärkers

Gemessen über Tonband-Ausgang/ 100 kOhm
10 mV 1000 Hz an PU-Magnet-Eingang
Ausgangsspannung bei 1000 Hz
an Tonbandbuchse: 75 - 95 mV
Baßanhebung bei 100 Hz: 11 - 14 dB
Höhenabsenkung bei 10 kHz: 15 - 18 dB

Eingangsempfindlichkeit

Meßfrequenz 1000 Hz, erforderliche
Eingangsspannung für 6 V Ausgangsspannung:

Radio: ca. 340 mV
Tonband: ca. 340 mV

Ruheleistung gesamt

(Lautstärkeregler in Stellung "Linear")

Lautstärkeregler zurückgedreht, Baß-Höhen- und
Balanceregler in elektrischer Mittenstellung:
max. 1,4 mV/Kanal

Lautstärkeregler offen, Baß- und Höhenregler
offen, Balanceregler in elektrischer Mitten-
stellung, gemessen über Radio-Eingang. Eingang
Radio mit 100 kOhm abgeschlossen:
max. 2 mV/Kanal

Lautstärkeregler offen, Baß- und Höhenregler
offen, Balanceregler in elektrischer Mitten-
stellung. Automatikspieler eingeschaltet,
Tonarm neben der Stütze: max. 30 mV $\hat{=}$ 46 dB

Fig. 2 Leistungsbandbreite gemessen nach
DIN 45 500




Fig. 3 Klirrgrad bei 60 Hz, 1000 Hz und
10 000 Hz in Abhängigkeit von der
Ausgangsleistung




Fig. 4 Wirkungsbereiche der Klangregler
0 dB = Baß- und Höhenregler in
Null-Stellung




Fig. 5 Wirkungsweise der physiologischen
Lautstärkeregelung
0 dB = Lautstärkeregler offen






Fig. 6 Schaltschema des Vorverstärkers



Rundfunkhaus Festerling
 MEISTERBETRIEB DER RADIO- UND
 TECHNISCHE ARBEITEN

334 WOLFENBÜTTEL, HARZSTR. 16A
 TELEFON 0 * 26015

Fig. 7 Ätzschriftplatte des Vorverstärkers 217 650 (Bestückungsseite)



P1 = Balanceregler (Bal)
P2 = Lautstärkeregler (L)
P3 = Baßregler (B)
P4 = Höhenregler (H)

5.5V 19.5V 2.7V
8V 3.2V 9.2V

Stereos - Mono - Schalter
 stereos - mono - switch
 Eingangswahlswitch
 input switch

Vorverstärker
 pre-amplifier
 Endverstärker
 power amplifier

100W

IC1: P27, A32
IC2: P27, A32

R1: 100K
R2: 100K
R3: 100K
R4: 100K
R5: 100K
R6: 100K
R7: 100K
R8: 100K
R9: 100K
R10: 100K
R11: 100K
R12: 100K
R13: 100K
R14: 100K
R15: 100K
R16: 100K
R17: 100K
R18: 100K
R19: 100K
R20: 100K
R21: 100K
R22: 100K
R23: 100K
R24: 100K
R25: 100K
R26: 100K
R27: 100K
R28: 100K
R29: 100K
R30: 100K
R31: 100K
R32: 100K
R33: 100K
R34: 100K
R35: 100K
R36: 100K
R37: 100K
R38: 100K
R39: 100K
R40: 100K
R41: 100K
R42: 100K
R43: 100K
R44: 100K
R45: 100K
R46: 100K
R47: 100K
R48: 100K
R49: 100K
R50: 100K
R51: 100K
R52: 100K
R53: 100K
R54: 100K
R55: 100K
R56: 100K
R57: 100K
R58: 100K
R59: 100K
R60: 100K
R61: 100K
R62: 100K
R63: 100K
R64: 100K
R65: 100K
R66: 100K
R67: 100K
R68: 100K
R69: 100K
R70: 100K
R71: 100K
R72: 100K
R73: 100K
R74: 100K
R75: 100K
R76: 100K
R77: 100K
R78: 100K
R79: 100K
R80: 100K
R81: 100K
R82: 100K
R83: 100K
R84: 100K
R85: 100K
R86: 100K
R87: 100K
R88: 100K
R89: 100K
R90: 100K
R91: 100K
R92: 100K
R93: 100K
R94: 100K
R95: 100K
R96: 100K
R97: 100K
R98: 100K
R99: 100K
R100: 100K
R101: 100K
R102: 100K
R103: 100K
R104: 100K
R105: 100K
R106: 100K
R107: 100K
R108: 100K
R109: 100K
R110: 100K
R111: 100K
R112: 100K
R113: 100K
R114: 100K
R115: 100K
R116: 100K
R117: 100K
R118: 100K
R119: 100K
R120: 100K
R121: 100K
R122: 100K
R123: 100K
R124: 100K
R125: 100K
R126: 100K
R127: 100K
R128: 100K
R129: 100K
R130: 100K
R131: 100K
R132: 100K
R133: 100K
R134: 100K
R135: 100K
R136: 100K
R137: 100K
R138: 100K
R139: 100K
R140: 100K
R141: 100K
R142: 100K
R143: 100K
R144: 100K
R145: 100K
R146: 100K
R147: 100K
R148: 100K
R149: 100K
R150: 100K
R151: 100K
R152: 100K
R153: 100K
R154: 100K
R155: 100K
R156: 100K
R157: 100K
R158: 100K
R159: 100K
R160: 100K
R161: 100K
R162: 100K
R163: 100K
R164: 100K
R165: 100K
R166: 100K
R167: 100K
R168: 100K
R169: 100K
R170: 100K
R171: 100K
R172: 100K
R173: 100K
R174: 100K
R175: 100K
R176: 100K
R177: 100K
R178: 100K
R179: 100K
R180: 100K
R181: 100K
R182: 100K
R183: 100K
R184: 100K
R185: 100K
R186: 100K
R187: 100K
R188: 100K
R189: 100K
R190: 100K
R191: 100K
R192: 100K
R193: 100K
R194: 100K
R195: 100K
R196: 100K
R197: 100K
R198: 100K
R199: 100K
R200: 100K
R201: 100K
R202: 100K
R203: 100K
R204: 100K
R205: 100K
R206: 100K
R207: 100K
R208: 100K
R209: 100K
R210: 100K
R211: 100K
R212: 100K
R213: 100K
R214: 100K
R215: 100K
R216: 100K
R217: 100K
R218: 100K
R219: 100K
R220: 100K
R221: 100K
R222: 100K
R223: 100K
R224: 100K
R225: 100K
R226: 100K
R227: 100K</

Fig. 10 Schaltschema des Endverstärkers






Fig. 11 Ätzschtaltplatte des Endverstärkers 220 227 (Bestückungsseite)



Ersatzteile Transistor-Stereo-Verstärker TV 21

Pos.-Nr.	Art.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Preis pro Stück DM
1	217 647	Anschlußrahmen kpl.	1	5,70
	205 168	Anschlußschild	1	-,05
2	209 470	Lautsprecher-Steckdose	2	-,37
3	212 228	Schaltplatte kpl. mit Spannungswähler	1	1,40
	217 661	Sicherungsschild	1	-,05
4	217 884	Netzsicherung 315 mA träge (220/240 V)	1	-,20
	217 883	Netzsicherung 630 mA träge (110/150 V)	1	-,20
6	204 722	Haltebügel	1	-,05
7	217 658	Trafokabel 7-adrig	1	-,75
8	209 632	Netzschalter	1	1,40
9	209 656	Stufendrehschalter (Eingangswahlschalter)	1	6,15
10	210 113	Lampenfassung E 10	1	-,19
11	209 439	Glühlampe E 10, 7V/0,3 A	1	-,42
12	205 237	Abschirmkabel 6-adrig	1	2,42
13	217 481	Buchsenplatte kpl.	1	1,70
	205 176	Anschlußschild	1	-,05
14	209 461	Flanschsteckdose 5-polig	2	-,56
15	220 228	Netztrafo EJ 78 kpl.	1	18,10
	210 512	Zylinderschraube AM 4x5	4	-,02
16	209 977	Lötöse	1	-,02
	210 639	Scheibe 4,2/10/0,5 St	1	-,01
17	220 141	Netzkabel kpl.	1	1,63
18	218 254	Abschirmkabel mit Flachstecker	1	1,10
19	217 667	Haltemutter	2	-,40
	217 668	Distanzring	1	-,15
20	210 283	Linseblechschraube mit Kreuzschlitz B 2,9x6,5	5	-,02
R 39	216 415	Schicht-Widerstand 1 MOhm/0,25 W/10 %	2	-,14
C 25	217 677	Elyt-Kondensator 500 µF/35 V	1	8,70
C 26	216 314	Papier-Kondensator 50 nF/250 V	1	-,98
<u>Vorverstärker</u>				
21	217 650	Vorverstärkerplatte kpl. bestückt	1	17,60
T 1	209 863	Transistor BC 173 C	4	3,20*
T 2	209 863	Transistor BC 173 C	4	3,20*
R 1	216 322	Schicht-Widerstand 1,5 kOhm/0,25 W/10 % ...	2	-,14
R 2	216 381	Schicht-Widerstand 220 kOhm/0,25 W/10 % ...	4	-,14
R 3	217 868	Schicht-Widerstand 560 Ohm/0,25 W/ 5 % ...	2	-,14
R 4	216 383	Schicht-Widerstand 82 kOhm/0,25 W/ 5 % ...	2	-,14
R 5	217 869	Schicht-Widerstand 270 kOhm/0,25 W/10 % ...	2	-,14
R 6	216 355	Schicht-Widerstand 15 kOhm/0,25 W/10 % ...	4	-,14
R 7	217 860	Schicht-Widerstand 1,2 kOhm/0,25 W/10 % ...	2	-,14
R 8	211 179	Schicht-Widerstand 2,2 kOhm/0,25 W/10 % ...	3	-,14
C 1	217 871	Tantal-Elyt-Kondensator 2,2 µF/16 V	2	-,60
C 2	216 333	Elyt-Kondensator 100 µF/35 V	1	-,72
C 3	217 981	Folien-Kondensator 4,7 nF/63 V/ 5 %	2	2,65
C 4	217 873	Folien-Kondensator 1,2 nF/120V/ 5 %	2	-,25
C 5	216 332	Folien-Kondensator 22 nF/160V/20 %	4	-,48
<u>Regelverstärker</u>				
22	220 225	Regelverstärkerplatte kpl. bestückt	1	62,60
P 1	217 664	Tandem-Potentiometer 2x500 kOhm lin. (Balanceregler)	1	10,70
P 2	217 665	Tandem-Potentiometer 2x1,3 MOhm pos.log. (Lautstärkeregler)	1	12,10
P 3	217 666	Tandem-Potentiometer 2x50 kOhm lin. (Baßregler)	2	8,-
P 4	217 666	Tandem-Potentiometer 2x50 kOhm lin. (Höhenregler)	2	8,-
T 3	209 863	Transistor BC 173 C	2	3,20*
T 4	217 979	Transistor 2 N 5376	2	2,30*
R 9	211 251	Schicht-Widerstand 150 kOhm/0,25 W/10 %	2	-,14
R 10	216 354	Schicht-Widerstand 56 kOhm/0,25 W/10 %	2	-,14
R 11	217 858	Schicht-Widerstand 2,7 MOhm/0,25 W/10 %	4	-,14
R 12	211 179	Schicht-Widerstand 2,2 kOhm/0,25 W/10 %	3	-,14

Fig. 12 Chassis Transistor-Stereo-Verstärker TV 21



Pos.-Nr.	Art.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Preis pro Stück DM
R 13	217 858	Schicht-Widerstand 2,7 MOhm/0,25 W/10 % ..	4	-,14
R 14	216 355	Schicht-Widerstand 15 kOhm/0,25 W/10 % ..	4	-,14
R 15	216 700	Schicht-Widerstand 680 Ohm/0,25 W/10 % ..	2	-,14
R 16	217 859	Schicht-Widerstand 3,9 kOhm/0,25 W/5 % ..	4	-,14
R 17	216 694	Schicht-Widerstand 12 kOhm/0,25 W/10 % ..	2	-,14
R 18	216 675	Schicht-Widerstand 330 Ohm/0,25 W/10 % ..	4	-,14
R 19	217 859	Schicht-Widerstand 3,9 kOhm/0,25 W/5 % ..	4	-,14
R 20	216 381	Schicht-Widerstand 220 kOhm/0,25 W/10 % ..	4	-,14
R 21	211 228	Schicht-Widerstand 47 kOhm/0,25 W/10 % ..	2	-,14
R 22	216 353	Schicht-Widerstand 1 kOhm/0,25 W/10 % ..	4	-,14
R 23	216 838	Schicht-Widerstand 1,5 kOhm/0,25 W/5 % ..	2	-,14
R 24	217 861	Schicht-Widerstand 2,2 kOhm/0,25 W/5 % ..	2	-,14
R 25	216 353	Schicht-Widerstand 1 kOhm/0,25 W/10 % ..	8	-,14
C 6	217 862	Keramik-Kondensator 22 pF/500 V/10 % ...	2	-,30
C 7	217 863	Folien-Kondensator 6,8 nF/400 V/10 % ...	6	-,31
C 8	217 864	Elyt-Kondensator 500 µF/ 25 V	1	1,65
C 9	216 671	Folien-Kondensator 0,1 µF/100 V/20 % ...	2	-,50
C 10	216 407	Tantal-Elyt-Kondensator 4,7 µF/ 16 V	4	-,59
C 11	217 863	Folien-Kondensator 6,8 nF/400 V/10 % ...	6	-,35
C 12	216 402	Folien-Kondensator 68 nF/100 V/10 % ...	2	-,48
C 13	217 863	Folien-Kondensator 6,8 nF/400 V/10 % ...	6	-,35
C 14	216 407	Tantal-Elyt-Kondensator 4,7 µF/ 16 V	4	-,59
C 15	216 404	Keramik-Kondensator 82 pF/500 V/10 % ...	2	-,23
C 16	216 656	Elyt-Kondensator 250 µF/ 3 V	4	-,70
<u>Endverstärker</u>				
23	220 227	Endverstärkerplatte kpl. bestückt	1	62,80
24	217 854	Geräte-Sicherung 250 mA	2	-,20
25	217 679	Glimmerscheibe für Transistoren T8 und T9	4	-,15
	217 680	Isolierknippel für Transistoren T8 und T9	4	-,06
	210 283	Linienblechschraube mit Kreuzschlitz B 2,9x6,5	4	-,02
26	217 849	Silicium-Gleichrichter B 40 C 1400	1	-,55
T 5	213 186	Transistor BC 171 B	2	3,- *
T 6	217 656	Transistor BC 267 A	2	1,95*
T 7	217 657	Transistor SX 3702	2	3,70*
T 8	217 678	Transistor 2 N 5296	4	6,80*
T 9	217 678	Transistor 2 N 5296	4	6,80*
D 1	217 654	Stabilisierungsdiode ZE 2	2	2,60*
R 26	216 433	Schicht-Widerstand 8,2 kOhm/0,25 W/10 % ...	2	-,14
R 27	216 353	Schicht-Widerstand 1 kOhm/0,25 W/10 % ...	8	-,14
R 28	216 675	Schicht-Widerstand 330 Ohm/0,25 W/10 % ...	4	-,14
R 29	209 658	Einstellregler 100 kOhm/0,15 W	2	-,75
R 30	217 841	Schicht-Widerstand 2,7 kOhm/0,25 W/5 % ...	2	-,14
R 31	216 697	Schicht-Widerstand 3,3 kOhm/0,25 W/10 % ...	2	-,14
R 32	216 703	Schicht-Widerstand 220 Ohm/0,25 W/10 % ...	2	-,14
R 33	217 842	Schicht-Widerstand 150 Ohm/0,25 W/10 % ...	2	-,14
R 34	209 625	Einstellregler 1 kOhm/0,15 W	2	-,75
R 35	216 353	Schicht-Widerstand 1 kOhm/0,25 W/10 % ...	8	-,14
R 36	211 279	Draht-Widerstand 0,47 Ohm/ 1 W/10 % ...	2	-,35
R 37	217 843	Schicht-Widerstand 56 kOhm/0,25 W/5 % ...	2	-,14
R 38	216 701	Schicht-Widerstand 10 kOhm/0,25 W/10 % ...	2	-,14
C 17	217 845	Elyt-Kondensator 250 µF/35 V	1	1,08
C 18	216 409	Tantal-Elyt-Kondensator 6,8 µF/20 V	2	-,59
C 19	217 846	Elyt-Kondensator 100 µF/15 V	2	-,65
C 20	216 656	Elyt-Kondensator 250 µF/ 3 V	4	-,70
C 21	217 847	Elyt-Kondensator 1000 µF/25 V	2	1,95
C 22	216 389	Keramik-Kondensator 47 nF/50 V	2	-,38
C 23	216 332	Folien-Kondensator 22 nF/160 V/20 % ...	4	-,50
C 24	216 332	Folien-Kondensator 22 nF/160 V/20 % ...	4	-,50
C 28	216 387	Keramik-Kondensator 47 pF/500 V	2	-,16
<i>Rundfunkhaus Fosterling</i> MEISTERBETRIEB DER RADIO- UND FERNSEHTECHNIK 334 WOLFENBÜTTEL, HARZSTR. 16A TELEFON 0 * 26015				

Fig. 13 Heim-Stereoanlage



Ersatzteile Dual HS 35 und Dual HS 50

Pos.-Nr.	HS 35 Art.-Nr.	HS 50 Art.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Preis pro Stück DM
1	203 211	218 991	Abdeckhaube CH 5	1	34,23*
			Abdeckhaube CH 20 (gebundener Preis)	1	49,-
2	217 455	217 455	Lautsprecherbox CL 35 kpl.	2	133,-
3	219 109	220 688	Konsole kpl.	1	71,50
	210 216	210 216	Einschlagmutter M 4	1	-,23
4	219 023	220 700	Blende kpl.	1	11,90
5	203 763	203 763	Leuchtab	1	-,09
	200 444	200 444	Federscheibe	1	-,03
6	217 323	217 323	Spanplatten-Linsensenkschraube mit Kreuzschlitz 2,7x10	4	-,15
7	203 315	203 315	Abdeckrahmen	2	-,37
	210 345	210 345	Linsensenkschraube mit Kreuzschlitz BM 3x18	4	-,02
8	203 317	203 317	Abdeckscheibe	1	-,28
	210 271	210 271	Linsenschraube AM 3x4	1	-,01
	210 554	210 554	Scheibe 2,4/6/0,3 Ps	1	-,01
9	202 371	202 371	Halter für Plattenstift u. Wechselachse	1	-,65*
	210 252	210 252	Halbrundholzschraube mit Kreuzschlitz 3 x 10	2	-,02
10	212 568	212 568	Drehknopf	6	-,90
	203 239	203 239	Filzring	6	-,02
11	216 488	216 488	Netzkabel kpl. (Verstärker-Phono- chassis)	1	-,75
12	210 289	210 289	Linsenblechschraube mit Kreuzschlitz B 3,5x16	8	-,05
	210 648	210 648	Scheibe 4,2/14/1 St	8	-,02
13	205 344	205 344	Lautsprecherkabel CA 3 kpl.	1	9,46*
14	215 954	215 954	Schutzfilz (8 Scheiben)	1	-,20
15	218 007	219 938	Typenschild	1	-,20

Pos.-Nr.	HS 35 Art.-Nr.	HS 50 Art.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Preis pro Stück DM
16	210 525	210 525	Zylinderschraube AM 4x25	1	-,05
	210 638	210 638	Scheibe 4,2/10/0,5 Ps	1	-,02
17	219 236	220 689	Verpackungskarton kpl. (einschl. Innenkartons)	1	19,-
18	218 009	219 939	Bedienungsanleitung		
			<u>Automatikspieler Dual 1209</u>		
	220 183	220 183	4-Pol-Motor 150 V kpl.	1	25,60
	220 184	220 184	Stator 150 V kpl.	1	13,20
			Weitere Ersatzteile sowie die Funktions- beschreibung und die Fehlersuchtafel für den Automatikspieler Dual 1209 sind der Service-Anleitung Dual 1209 zu ent- nehmen.		

Ersatzteile Dual CL 35

Pos.-Nr.	Art.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Preis pro Stück DM
1	219 111	Lautsprecher-Gehäuse kpl.	1	50,50
2	219 834	Rückwand kpl.	1	6,50
	217 590	Spanplatten-Senkschraube mit Kreuzschlitz 4x25	6	-,04
3	215 036	Steckerwanne kpl.	1	1,-
	216 481	Senkblechschraube mit Kreuzschlitz B 2,9x9,5	4	-,03
	213 589	Lautsprecherbuchse	1	-,37
4	219 005	Tiefton-Lautsprecher	1	38,-
	220 072	Distanzrolle	4	-,15
	211 556	Scheibe 4,3/9/0,8 St	4	-,02
	210 367	Sechskantmutter M 4	6	-,01
5	213 324	Hochton-Lautsprecher	1	17,-
	210 609	Scheibe 3,2/10/1 St	4	-,01
	210 361	Sechskantmutter M 3	4	-,01
6	213 329	Tieftonspule 2 mH	1	6,-
	218 306	Spulenhalter	1	-,20
	202 198	Lötösenleiste 5-teilig	2	-,20
	210 639	Scheibe 4,2/10/0,5 St	2	-,01
	210 367	Sechskantmutter M 4	6	-,01
7	213 330	Hochtonspule 0,38 mH	1	2,50
	218 307	Spulenhalter	1	-,20
	202 198	Lötösenleiste 5-teilig	2	-,20
	210 639	Scheibe 4,2/10/0,5 St	2	-,01
	210 367	Sechskantmutter M 4	6	-,01
8	211 095	Tonfrequenz-Elektrolyt-Kondensator 30 µF/35 V	1	1,30
9	203 928	Tonfrequenz-Elektrolyt-Kondensator 5 µF/35 V	1	1,10
10	204 032	Draht-Widerstand 2,7 Ohm/5 W/10 %	1	-,73
11	203 953	Schaumstoffmatte 337 x 204 x 50 mm	3	1,20
12	217 176	Typenschild	1	-,30
13	203 942	Verpackungskarton kpl.	1	3,30
14	218 211	Techn. Datenblatt		

Änderungen vorbehalten

Die Notierungen verstehen sich ohne MwSt. freibleibend netto (Warengruppe F) ab Werk mit Ausnahme der mit einem * versehenen, bei denen es sich um Bruttopreise (Warengruppe E) handelt.



Rundfunkhaus Festerling
MEISTERBEREICH DER RADIO- UND
FERNSCHNITTEN

334 WOLFENBÜTTEL, HARZSTR. 16A
TELEFON 0 * 26015

Dual Gebrüder Steidinger · 7742 St. Georgen/Schwarzwald